

ІНСТРУКЦІЯ

користувача про порядок постановки (зняття) охоронної сигналізації системи «Лунь» на пульт.

1. Безпосередньо перед постановкою системи сигналізації під охорону на пульт відповідальна особа повинна:

- a) оглянути об'єкт з метою виявлення і видалення з території сторонніх осіб і тварин;
- b) закрити вікна, двері, люки, решітки на замикаючі пристрої (засувки, замки), вимкнути кондиціонери;
- c) оглянути засоби сигналізації, звернувши особливу увагу на те, щоб датчики охоронної сигналізації не були закриті сторонніми предметами;
- d) прибрати грошові кошти, вироби з дорогоцінних металів, отрути, наркотичні речовини в сейфи або металеві шафи.

2. При постановці системи сигналізації під охорону на пульт необхідно:

- a) закрити вхідні двері, підійти до клавіатури або до зчитувального пристрою і припинити рух в зоні спрацьовування датчика руху;
- b) червоні світлодіоди зон з 1 по 8 (якщо такі є) не повинні світитися. У разі, якщо будь-якої світлодіод зони з 1 по 8 світиться то необхідно перевірити приміщення відповідної зони. Відповідність зон і приміщень можна уточнити у операторів пульта;
- c) на клавіатурі набрати особистий 4-хзначний код користувача або докласти електронний ключ до зчитувального пристрою. При цьому включається переривчастий звуковий сигнал затримки на «Вихід»;
- d) протягом _____ секунд вийти з приміщення, що охороняється і зачинити вхідні двері;
- e) проконтролювати постановку під охорону за допомогою виносного індикатора, який повинен світитися рівно і постійно. Якщо виносний індикатор блимає, слід почекати 1-2 хвилини, до повного включення (індикатор не повинен блимати). В іншому випадку, зняти об'єкт з охорони і зателефонувати на пульт.
- f) якщо не виходить поставити об'єкт під охорону необхідно повторити п.2.b).

3. У разі, якщо в момент постановки об'єкта під охорону є необхідність повернутися в приміщення, що охороняються, то слід дочекатися постановки під охорону, після цього зняти об'єкт з охорони (незалежно відкрита / замкнена в даний момент вхідні двері).

4. При знятті об'єкта з охорони необхідно:

- a) відкрити вхідні двері, після чого включиться переривчастий звуковий сигнал затримки на «Вхід»;
- b) протягом _____ секунд увійти в приміщення, що охороняється набрати особистий 4-х значний код користувача або докласти електронний ключ до зчитувального пристрою, при цьому звуковий сигнал вимкнеться.

5. При спрацьовуванні охоронної сигналізації в момент постановки об'єкта або його зняття з охорони (включення звукового сигналу сирени), необхідно зняти об'єкт з охорони, зателефонувати на пульт для скасування виїзду групи мобільного реагування.

6. При виявленні несправностей охоронної сигналізації повідомити оператору пульта.

**ДЛЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ СИРЕНИ НАБРАТИ НА КЛАВІАТУРІ ОСОБИСТІЙ
КОД КОРИСТУВАЧА АБО ПРИКЛАДІТЬ ЕЛЕКТРОННИЙ КЛЮЧ
ДО ЗЧИТУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ**

Пульт охорони (цілодобово):

(067) 431-63-62; (095) 774-88-15;
(063) 199-28-41; (056) 736-26-69.